

ADVANCE

— PARIS —



X-CD7

Lecteur CD

Le X-CD7 est un lecteur de CD doté de sorties analogiques et numériques. Les éléments composant ce lecteur CD ont été pensés pour extraire les informations numériques avec toute la musicalité présente dans les produits Advance.

Ainsi un grand soin a été apporté à l'alimentation de ce lecteur CD. Elle fournit une alimentation stable et propre pour tous les circuits analogiques et numériques tels que le mécanisme du CD, le contrôle du laser et le convertisseur numérique-analogique (DAC). La séparation de l'alimentation et de la carte de conversion numérique / analogique participe également au performances du X-CD7.

Équipé de sorties numériques coaxiales (RCA) et optiques (TOSLINK), de sorties analogiques asymétriques (RCA) et symétriques (XLR), le X-CD7 est le lecteur de CD idéal pour votre système Hi-Fi et votre grande collection de CD.



X-CD7

LECTEUR CD

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|---|
| Compatibilité entrée AC | 115V / 230V |
| Consommation en veille | Inf. À 0,5 W |
| Consommation max. | 10 W |
| Puissance du transformateur | 20 VA |
| Type de transformateur | SMPS |
| Sorties Numériques | Coaxial (RCA - 75 Ohm) Optical (TOSLINK) |
| Sorties Analogiques (Tubes) | RCA / XLR |
| Distortion (%) | Inf. À 0,01 (RCA) / 0,006 (XLR) |
| Rapport Signal / Bruit (dB) | 106 |
| Télécommande | Oui (IR) |
| Accessoires | Cordon secteur |
| Dimensions produit (LxHxP en cm) | 43x7,3x26 |
| Dimensions packaging (LxHxP en cm) | 51x14x34 |
| Poids brut (kg) | 4,35 |
| Poids net (kg) | 3,3 |
| Model N° | X-CD7 |
| Code EAN | 3760179292381 |